MEGAFONIA / AMPLIFICADORES / MONO

MAZ-6600RU

AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA COM MATRIZ E MULTICANAL



RADIO SD USB

- Excelente rendimento
- Matriz de atribuição de 5 canais de entrada a 6 zonas de saída
- Reprodutor USB/SD e sintonizador digital de rádio FM
- Tons musicais de aviso

+ Info:
https://fonestar.com/MAZ-6600RU

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Educação



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Amplificador de matriz 6 x 100 W RMS. 6 zonas de colunas. Reprodutor USB/SD/MP3/FM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador matricial e multicanal. Matriz de atribuição de 5 canais de entrada para 6 zonas de saída. Reprodutor USB/SD. Sintonizador digital FM. 6 zonas com controlo independente de volume. Alimentação phantom. Tons musicais de aviso. Prioridade de avisos. Comando à distância para reprodutor USB/SD/FM.
POTÊNCIA	6 x 100 W RMS
RESPOSTA	80-18.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,5%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	Microfones: > 65 dB Auxiliares: > 75 dB
ENTRADAS	1 micro balanceado, jack 6,3 mm, 4 mV RMS 2 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm) 4 mV RMS / 400 mV RMS, comutáveis 1 auxiliar estéreo DVD/CD/AUX, 2 x RCA 220 mV RMS, 160 mV RMS, 110 mV RMS, selecionável 1 auxiliar estéreo, jack 3,5 mm, 200 mV RMS
SAÍDAS	1 monitor estéreo, jack 6,3 mm
CONTROLOS	6 botões de zonas 1 a 6 por cada canal de entrada 2 a 5 e reprodutor USB/SD/FM Canais 1 a 4: controlo de volume, graves e agudos Zonas 1 a 6: controlo de volume, seletor de monitor Volume de monitor
REPRODUTOR	Reprodutor USB/SD e sintonizador digital FM com pré-sintonias e pesquisa automática
PHANTOM	48 V em micros 2 e 3, selecionável



+ Info:
https://fonestar.com/MAZ-6600RU

PRIORIDADE	Micro 1 por nível de sinal ou fecho de contactos, selecionável
IMPEDÂNCIA	6 zonas: 8 Ohm e linhas 100 e 70 V, terminais de rosca
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 1.000 W máximo
MEDIDAS	420 x 133 x 376 mm profundidade. 3 U rack 19"
PESO	17,5 kg
ACESSÓRIOS	Antena FM Suportes para montagem em rack 19"

+ Info:
https://fonestar.com/MAZ-6600RU