ALTA POTÊNCIA / EQUIPAMENTOS AUXILIARES / PROCESSADORES DE ÁUDIO

PDA-1408

PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL



- Processa o sinal de entrada oferecendo um sinal independente em cada saída
- Funções DSP
- Frequência de amostragem 48 kHz. 24 bits.
- Porta ethernet para ligar a PC e software para PC

+ Info:
https://fonestar.com/PDA-1408

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Processador de áudio digital. 4 canais. 4 entradas. 8 saídas mono. Funções DSP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Processador de altifalantes 4 entradas e 8 saídas. Matriz flexível de atribuição de entradas a qualquer saída. Processador digital de sinal. Funções DSP. Ganho. Porta de ruído e expansor. Equalizadores de parâmetros. Atraso. Filtro passa-banda. Divisor de frequências (crossover). Compressor/limitador. Seleção de modo de ativação. Bloqueio de painel frontal. Frequência de amostragem 48 kHz. 24 bits. Porta ethernet para ligação a PC. Software editor para PC.
ENTRADAS	4 linhas balanceadas, 10.000 Ohm 10 V máximo 1 porta RC-Net para interligar outros equipamentos com portas RC-Net, RJ-45 1 porta RS-232 para controlo por terceiros. 1 porta LAN para ligar à rede de área local ou PC, RJ-45
SAÍDAS	8 linhas balanceadas, XLR, 150 Ohm 10 V máximo 1 extensão link porta RC-Net, RJ-45
PROCESSAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS	Controlo de ganho Equalizador de parâmetros de 5 bandas Filtro passa-baixo e passa-alto Atraso Fase Compressor/limitador Mute



+ Info:
https://fonestar.com/PDA-1408

CONTROLOS	Controlo giratório de navegação e seleção por menu de edição. Botões de mute de entradas e saída Software de edição para PC Protocolo TCP/IP e RS-232 para integração com outros sistemas
RESPOSTA	20-20.000 Hz ±3 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	108 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,01% a 1 kHz (0 dBu)
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	Funcionamento: 0 °C ~ 45 °C
ALIMENTAÇÃO	100-240 V CA, 20 W Fusível: 1.6 A
MEDIDAS	483 x 45 x 270 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	3,4 kg



+ Info:
https://fonestar.com/PDA-1408