ALTA POTÊNCIA / MISTURADORES / ESTÚDIO

MIX-6LIVE

MISTURADOR ESTÚDIO



BLUETOOTH USB REC LIVE STREAM PC

- 4 canais mono e 1 canal estéreo com controlos de volume independentes
- Recetor Bluetooth® e gravador/reprodutor USB
- Processador de 16 efeitos digitais
- USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio
- Função live streaming

+ Info:
https://fonestar.com/MIX-6LIVE

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Instalações esportivas



Educação



Hotéis

DESCRIÇÃO:

Misturador estúdio. 4 canais mono. 1 canal estéreo. 4 micros. Gravador/reprodutor USB e recetor Bluetooth®. Função live streaming. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio. Processador de 16 efeitos digitais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador estéreo de 4 canais mono e 1 canal estéreo. Função live streaming, ligue o seu smartphone para transmitir em direto. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac, permite reproduzir áudio do PC e gravá-lo de forma simultânea. Recetor Bluetooth 4.2 Gravador/reprodutor USB. Processador de 16 efeitos digitais.
REPRODUTOR USB	Reproduz ou grava ficheiros MP3 Porta USB-C para ligar ligar a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac Entrada auxiliar estéreo de nível de linha
ENTRADAS	4 micros/linhas balanceados, combo (XLR, 600 Ohm 15 mV RMS e jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 200 mV RMS 1 canal estéreo linha balanceada, 2 x jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 auxiliar estéreo, jack 3,5 mm, 47.000 Ohm 1 V RMS 1 auxiliar estéreo (live streaming), jack 3,5 mm TRRS, 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 micro, jack 3,5 mm TS, 600 Ohm 15 mV RMS 1 USB/PC, estéreo
CONTROLOS	6 controlos por canal: ganho, equalizador de 3 bandas, volume e indicador luminoso clip Seleção de efeitos e nível Volume de auscultadores Controlo de volume independente de saída main e auxiliar/monitor
FUNÇÕES	Equalizador de 3 bandas por canal Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master Live streaming USB/PC



+ Info:
https://fonestar.com/MIX-6LIVE

SAÍDAS	1 main estéreo balanceado/não balanceado, 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 2,5 V RMS 1 auxiliar/monitor balanceado, jack 6,3 mm, 2 V RMS 1 auxiliar estéreo (live streaming), jack 3,5 mm TRRS, 0,5 V RMS 1 auscultadores estéreo, jack 3,5 mm 1 USB/PC, estéreo
PHANTOM	48 V no canal 1 e 2, selecionável
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: 0,04%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 65 dB
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 2,1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	210 x 70 x 24 mm de profundidade
PESO	1,1 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de áudio jack 3,5 mm TRRS macho-macho Cabo USB-A a USB-C para alimentação Adaptador de corrente USB

+ Info:
https://fonestar.com/MIX-6LIVE