ILUMINAÇÃO E EFEITOS / CONTROLADORAS DMX / CONSOLAS

DMX-83

CONTROLADORA DMX









AUTO

DMX 512

AUTO

DMX 512

- Controlo independente de 12 luminárias com até 16 canais
- Controlo manual, automático ou ativação por som
- 184 cenas distribuídas por 23 bancos de memória de 8 cenas cada um

+ Info:
https://fonestar.com/DMX-83

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Controladora DMX 512 de 192 canais. Controlo independente de 12 luminárias com até 16 canais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Controladora DMX 512 de 192 canais. Permite controlar de forma independente 12 luminárias com até 16 canais. 8 controlos deslizantes atribuíveis aos canais 1 a 8 ou 9 a 16 para cada acesso. 6 memórias chase com 184 cenas programáveis cada. 184 cenas distribuídas por 23 bancos de memória de 8 cenas cada um. 8 cenas de seleção direta. Sequência automática programável controlada por faders de velocidade e tempo. Controlo manual, automático ou ativação por som graças ao microfone incorporado. Função blackout.
SAÍDAS	DMX OUT, XLR 3 pinos macho
ALIMENTAÇÃO	9-12 V CC, 300 mA com adaptador incluído
MEDIDAS	482 x 65 x 13 mm profundidade. 3 U rack 19"
PESO	1,45 kg



+ Info:
https://fonestar.com/DMX-83