SISTEMAS E CONTROLO / SISTEMAS DE ZONAS / DIGITAL

AUX-DANTE-2X0

ADAPTADOR DE 2 CANAIS ANALÓGICOS PARA DANTE

AUDIO



- Integra equipamentos analógicos numa rede Dante.
- 2 entradas XLR fêmea para ligação direta de fontes profissionais.
- Conector RJ45 para ligação simples à rede de dados.
- Alimentação por PoE: menos cablagem e montagem mais rápida.
- Compatível com Dante Controller para encaminhamento e configuração.

+ Info:
https://fonestar.com/AUX-DANTE-2X0

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Adaptador Dante A/D: 2 canais analógicos para Dante, 2 x XLR fêmea para RJ45, PoE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FUNÇÃO PRINCIPAL	Conversão de 2 canais analógicos para áudio digital em rede Dante
NÚMERO DE CANAIS	2
Entradas	2 x XLR fêmea (balanceado)
SAÍDAS	Áudio digital em rede Dante, RJ45 (ligação à rede de dados)
NÍVEL DE ENTRADA MÁXIMO	+16 dBu (4,88 V RMS)
GAMA DINÂMICA	110 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	>110 dB
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA	20 Hz - 20 kHz (±0,2 dB)
THD+N	0,007 % @ 1 kHz, +4 dBu
ÁUDIO DIGITAL	48 kHz, 24 bit
LATÊNCIA	< 1 ms
INTEROPERABILIDADE AoIP	Em conformidade com AES67
ALIMENTAÇÃO	Class1 802.3af PoE
UTILIZAÇÃO TÍPICA	Enviar um sinal analógico para Dante. Mesa de mistura, caixas DI de palco, instrumentos/teclados



+ Info:
https://fonestar.com/AUX-DANTE-2X0