MEGAFONIA / ACESSÓRIOS DE MEGAFONIA / MOTORES

RM-61T

MOTOR COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V PARA DIFUSOR EXPONENCIAL



- Grande potência
- Longo alcance
- Construção robusta e compacta

+ Info:
https://fonestar.com/RM-61T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Motor para difusor exponencial 60/40/20 W RMS@100 V. Rosca standard 1 3/8".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Motor com transformador de linha 100 V para difusor exponencial com rosca standard 1 3/8". Tampa de alumínio e base de plástico.
POTÊNCIA	60 W
RESPOSTA	200-6.000 Hz
IMPEDÂNCIA	Alta Z linha 100 V: 166 Ohm (60 W), 250 Ohm (40 W) 500 Ohm (20 W)
SENSIBILIDADE	114 dB a 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	129,3 dB @ máx. W/1 m
PROTEÇÕES	IP-66
MATERIAIS	Alumínio e ABS
COR	Cinzento
MEDIDAS	130 mm Ø x 140 mm profundidade
PESO	2,5 kg



+ Info:
https://fonestar.com/RM-61T