MEGAFONIA / ACESSÓRIOS DE MEGAFONIA / MOTORES

RM-62

MOTOR DE BAIXA IMPEDÂNCIA PARA DIFUSOR EXPONENCIAL





- Grande potência
- Longo alcance
- Construção robusta e compacta

+ Info:
https://fonestar.com/RM-62

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Motor para difusor exponencial 60 W RMS@16Ohm. Rosca standard 1 3/8".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Motor baixa impedância para difusor exponencial com rosca standard 1 ?".
POTÊNCIA	60 W máximo
RESPOSTA	150-6.000 Hz
IMPEDÂNCIA	16 Ohm
SENSIBILIDADE	109 dB a 1 W/1 m
COR	Cinzento (RAL 9006)
MEDIDAS	114 mm Ø x 112 mm profundidade
PESO	1,65 kg



+ Info:
https://fonestar.com/RM-62