

SM-303SC

MEZCLADOR ESTUDIO

**Descrição:**

Misturador USB para PC

Crie o seu mini home-studio para gravação/streaming de áudio (podcast, atuações musicais, etc.) com este simples misturador de 3 canais com cartão de áudio integrado.

Incorpora diversas entradas de micro/linha com os conetores standard do mercado (XLR, jack 6,3 mm, jack 3,5 mm e RCA).

Compatível com PC, poderá utilizar os seus programas de gravação ou streaming de áudio preferidos.

Com alimentação phantom, controlos independentes de tom, ganho, balance e volume.

Adicionalmente, poderá monitorizar, amplificar ou gravar em tempo real, graças às saídas monitor, main e gravação.

Um misturador muito completo num tamanho reduzido, versátil e adaptável a múltiplos usos, uma vez que também pode ser utilizado sem necessidade de PC, recorrendo ao adaptador de corrente.

Para gravação/streaming de áudio, atuações musicais ou conversas em direto, etc.



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/SM-303SC>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador estéreo de 3 canais. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC.
ENTRADAS	1 micro/linha balanceada, combo (XLR e jack 6,3 mm) 1 linha, 2 x RCA 1 CD/tape in estéreo, 2 x RCA 1 USB áudio
CONTROLOS	Canal 1: ganho, graves (± 15 dB, 80 Hz), agudos (± 15 dB, 12.000 Hz), pan e controlo de volume. Canais 2/3: graves (± 15 dB, 80 Hz), agudos (± 15 dB, 12.000 Hz), balance, controlo de volume e seletor do tipo de entrada linha ou USB. Master: controlo de volume, controlo de volume monitor. CD/Tape: atribuição à saída main e/ou monitor.
FUNÇÕES	Indicador luminoso de ativação. Indicador luminoso de pico de canal 1. Indicadores luminosos de excesso de sinal de saída master (clip).
SAÍDAS	1 main estéreo, jack 3,5 mm. 1 monitor estéreo, jack 3,5 mm. 1 CD/tape out estéreo, 2 x RCA. 1 USB áudio.
PHANTOM	20 V
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: 0,01 %
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 500 mA com adaptador incluído ou por USB
MEDIDAS	98 x 42 x 135 mm profundidade
PESO	0,4 kg
ACESSÓRIOS	Cabo USB A macho a USB B macho. Adaptador CA/CC com conector de saída USB A fêmea.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SM-303SC>