MEGAFONIA / MISTURADORES / ESTÉREO

FS-2002M

MISTURADOR



ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:

Todos os setores

DESCRIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador/pré-amplificador. 6 canais, 5 de micros/linhas e 1 de linha auxiliar com 3 entradas selecionáveis. Alimentação phantom. Prioridade de avisos. Tons musicais de aviso. Seletor de 3 entradas auxiliares.
RESPOSTA	Microfones: 60-15.000 Hz ±3 dB Linha/aux/CD/tuner: 50-20.000 Hz ±3 dB Tel. emer.: 100-15.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0'5% a 1 kHz

+ Info:
https://fonestar.com/FS-2002M

ENTRADAS	5 micros/linhas balanceados, XLR e DIN 5, 250-600 Ohm 1 mV e 47.000 Ohm 200 mV, comutáveis internamente 1 aux/tuner/CD, 2 x RCA 47.000 Ohm 200 mV e 500 mV, selecionável Tel. emer., terminais de rosca 600 Ohm 0,1-1 V 1 power in, RCA 47.000 Ohm 1 V
SAÍDAS	1 master balanceada, XLR 600 Ohm 1 V 1 master, 2 x RCA 600 Ohm 1 V 1 tape out, 2 x RCA 4.700 Ohm 350 mV 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V
CONTROLOS	Tom: Graves: ±10 dB a 100 Hz Agudos: ±10 dB a 10.000 Hz Volume: entradas 1 a 6 e volume geral
PHANTOM	20 V em micros 1 a 5, selecionável
PRIORIDADE	Tel. emer. por nível de sinal Micros 1 a 5 e tons musicais por fecho de contactos
TONS MUSICAIS	Tons musicais de aviso, selecionáveis
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 25 W e 24 V CC, 1 A
MEDIDAS	430 x 88 x 300 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	4,9 kg
OPCIONAL	FSA-20: suportes para montagem em rack 19"



+ Info:
https://fonestar.com/FS-2002M