


# FCM-612-MC3

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA



## DESCRIÇÃO:

Microfones de cabeça mãos livres para equipamentos sem fios ou entradas de microfone de condensador electret.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS | Microfone de condensador electret unidirecional de cabeça, mãos livres.<br>Para equipamentos sem fios FONESTAR ou entradas de microfone de condensador electret.<br>Boa fixação e comodidade. Alta resistência.<br>Cápsula com suspensão. |
| CÁPSULA         | Condensador electret unidirecional                                                                                                                                                                                                        |
| RESPOSTA        | 80-12.000 Hz                                                                                                                                                                                                                              |



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FCM-612-MC3>

|                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSIBILIDADE   | -48 dB (V/Pa)                                                                                                                                                                                                            |
| IMPEDÂNCIA      | 600 Ohm                                                                                                                                                                                                                  |
| ALIMENTAÇÃO     | 1,5 a 8 V CC                                                                                                                                                                                                             |
| CABO            | 1,2 m                                                                                                                                                                                                                    |
| ACESSÓRIOS      | Esponja para supressão de ruídos                                                                                                                                                                                         |
| COMPATIBILIDADE | FCM-612, jack 3,5 mm estéreo 90° para mods. MSH-135 e MSHT-45P<br>FCM-612MC, Mini XLR 4 pinos para mods. MSH-236<br>FCM-612-MC3, Mini XLR para mods. AKG e Gemini<br>FCM-612MCS, Mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS |



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FCM-612-MC3>