MEGAFONIA / MISTURADORES / MONO

MX-867RU

MISTURADOR MONO







- Excelente rendimento
- Matriz de atribuição de 5 canais de entrada a 4 zonas de saída
- Prioridade de avisos
- Alimentação phantom
- Controlo remoto de volume

+ Info:
https://fonestar.com/MX-867RU

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Misturador de matriz analógico. 5 canais de entrada a 4 zonas de saída. Reprodutor USB/SD/FM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador/pré-amplificador. Entrada de microfone com prioridade de avisos. Matriz de atribuição de 5 canais de entrada a 4 zonas de saída. Reprodutor USB/SD. Sintonizador digital de rádio FM. 4 zonas de saída com controlo independente de volume. Controlo remoto de volume das zonas. Alimentação phantom.
ENTRADAS	1 micro balanceado, jack 6,3 mm, 12 mV RMS 1 micro balanceado, combo (XLR e jack 6,3 mm), 12 mV RMS 2 micros/linhas balanceados combo (XLR e jack 6,3 mm) ajustável, 12 mV RMS e 640 mV RMS 1 auxiliar estéreo, 2 x RCA, 230 mV RMS 1 auxiliar estéreo, jack 3,5 mm, 450 mV RMS
SAÍDAS	4 zonas balanceadas, XLR, 2,5 V RMS Controlo remoto de volume das zonas 1 monitor estéreo, jack 6,3 mm, 1 V RMS
CONTROLOS	4 micro-interruptores de atribuição de zonas 1 a 4 Entradas 1 a 4: controlo de volume Entradas 2 e 3: controlo de ganho Zonas 1 a 4: controlo de volume Monitor: controlo de volume e seleção de zona Reprodutor USB/SD Sintonizador FM
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,2% a 1 kHz
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	Microfones > 65 dB Auxiliar/Linha > 80 dB



+ Info:
https://fonestar.com/MX-867RU

PHANTOM	48 V em micros 2 e 3, selecionável
PRIORIDADE	Micro 1 por nível de sinal, selecionável
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 9 W
MEDIDAS	483 x 44,5 x 230 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	3,15 kg



+ Info:
https://fonestar.com/MX-867RU