

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR3116-HG

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+2 IP
- H.265/H.264
- Resolução 1080P Lite (25FPS)
- Áudio
- Saída HDMI Full HD e VGA
- Espaço para 1 HDD
- Rato

Especificações

Marca	Safire Smart
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Por padrão: 16 Canais de BNC e 16 (substituição) +2 (extra) canais IP (até 5Mpx)
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 CVBS
Entradas de áudio	1 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Compressão vídeo/áudio	H.265 / H.264
Resolução display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Resolução de entrada BNC	TVI/ AHD/CVI/AHD : 1080P/ 1080P Lite/ 720P/ 720P Lite/WD1
Codificação Main Stream	Canal 1: 1080P Lite / 720P / WD1 / D1 @25fps (PAL)/30fps (NTSC) Outros canais: 1080P Lite / 720P / WD1 @12fps (PAL)/15fps (NTSC) 720P Lite @25fps (PAL)/30fps (NTSC) Canal IP: 25fps(PAL) / 30fps (NTSC)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Largura de banda	16 Mbps (Entrada) / 80 Mbps (Saída)
Alarmes	Não dispõe
Método de gravação	Manual, programado, exceção, movimento, eventos inteligentes
Backup	USB / Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 8TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB 2.0 (Mouse e backup) / RJ45 10/100M(Ethernet)
Acesso remoto	Navegador Web, Safire Smartphone App e Safire Smart VMS Software
Alimentação	DC 12 V / 2 A (Consumo sem HDD < 10W)
Dimensões / Peso	42 (Al) x 255 (Lg) x 234 (Fd) mm / 1.2 Kg