

Incêndio e Evacuação / Jade Bird / Módulos

# JBE-2125

Jade Bird



## Características

---

- Jade Bird
- Módulo de saída analógica com entrada de confirmação
- Alimentado por laço
- Sem isolador
- Indicador LED frontal
- Endereço programável através da ferramenta JBE-AT1.
- Certificado EN 54-18

## Especificações

<b>Marca</b>	Jade Bird
<b>Tipo</b>	Módulo analógico de 1 saída com entrada de confirmação
<b>Tensão de trabalho</b>	DC 16 - 30 V (Protocolo JBE de Largura de Pulso)
<b>Conexão</b>	Bus de comunicação JBE 2 fios, sem polaridade
<b>Cablagem</b>	Par trançado sem mesh 0.5 - 2.5 mm2
<b>Consumo em standby</b>	?0.25 mA @24 V
<b>Consumo activo</b>	?1 mA @24 V
<b>Saída</b>	Máximo 1 A @24V (Modo de Saída Supervisionada)
<b>Contactos relé</b>	2 A @30 V DC (Modo de Saída de Relé)
<b>Resistência EOL ent.</b>	10 k?
<b>Resistência EOL sal.</b>	10 k?
<b>Temp. de trabalho</b>	0? ~ +40?
<b>Temp. armazenamento</b>	-20? ~ +60?
<b>Ambiente</b>	? 95% HR (40±2?) (sem condensação e sem gelo)
<b>Endereçamento</b>	o Ferramenta de endereçamento JBE-AT1
<b>Gama de endereços</b>	1-200
<b>Indicadores LED vermelhos (Partida supervisionada)</b>	IP40 Descanso: "Input" e "Output" intermitentes Ativação Saída: "Output" Ignição fixa Confirmação: "Input" Ignição fixa Avaria de Entrada: "Input" desligado, "Output" intermitências Avaria da Saída 24V: "Input" e "Output" desligados
<b>Indicadores LED vermelhos (Saída de relé seco)</b>	Reposo: "Input" intermitente, "Output" desligado Avaria: "Input" e "Output" desligados
<b>Dimensões</b>	85x85x41 mm (comprimento x largura x altura)
<b>Peso</b>	0.1 kg (incluindo a base)
<b>Classificação IP</b>	IP40
<b>Certificado</b>	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007