

Incêndio e Evacuação / Autónomos / x-sense

SC07-W

X-SENSE



Características

- X-sense
- Detector combinado de monóxido de carbono e fumo fotoeléctrico autónomo
- Comunicação sem fios 868MHz
- Permite que vários dispositivos sejam conectados para que toquem ao mesmo tempo
- Até 24 detetores interligados
- Alarme 85 dB a 3m
- Luz indicadora de detecção
- Ecrã LCD com medição de monóxido de carbono
- Botão de teste
- Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V
- Duração das bateria 10 anos
- Certificados EN 14604 e EN 50291

Especificações

Marca	X-Sense
Tipo de detector	Sensor CO electroquímico e fotoeléctrico
Comunicação sem fio	RF 868MHz
Número máximo de dispositivos ligados	24
Certificação	EN 50219 e EN 14604.
Sensibilidade de CO	50ppm: 60-90 minutos 100ppm:10-40 minutos 300ppm:3 minutos
Raio de cobertura	20m2
Corrente de repouso	?6 µA
Corrente em alarme	?60mA
Potência sonora	?85dB a 3m
Duração da bateria	10 anos
Bateria	1x CR123A 3V
Temperatura de funcionamento	4.4~37.8°C
Humidade de funcionamento	?85% RH
Dimensões	146 (Ø) x 51 (Altura) mm