




Linha de produtos Baseline

DoubleButton Jeweller

Dispositivo de espera sem fios




- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- SIA
CP-01
- UL®
LISTED
- IP55



Sem falsos alarmes


- A ativação requer a pressão de ambos os botões
- Confirmação do alarme premindo ambos os botões duas vezes, utilizando pressões curtas e longas em qualquer sequência¹
- Divisor de plástico impede a ativação acidental
- Sem falsos alarmes ao carregar o dispositivo no bolso ou mala



Jeweller


Comunicação via rádio

- Até 1,300 m de alcance de comunicação via rádio com um hub
- Encriptação para uma transmissão de dados segura
- O salto de frequência impede a interferência e inibição do sinal de rádio



Manutenção sem esforços

- Até 5 anos de vida útil com as pilhas pré-instaladas
- Não requer manutenção substancial



Instalação e configuração rápidas

- Controlo remoto e configuração na aplicação
- Não há necessidade de desmontagem da carcaça ou instalação da pilha
- Instalação fácil do dispositivo numa superfície utilizando o Holder²
- Possibilidade de pendurar o dispositivo num cordão ou num porta-chaves

As linhas de produto **Superior**, **Fibra** e **Baseline** são mutuamente compatíveis. Esta condição abre inúmeras possibilidades para a construção de sistemas com qualquer configuração.

Conformidade	Compatibilidade	Comunicação com o hub	Fonte de alimentação
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL2610	Hubs Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Tecnologia de comunicação Jeweller Alcance da comunicação até 1,300 m Em espaço aberto Banda de frequência rádio 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Depende da região de vendas	Vida útil da pilha Até 5 anos Tipo de pilha 1 × CR2032 Pré-instaladas

Carcaça Cor preto, branco Dimensões 47 × 35 × 16 mm Peso 17 g Classe de proteção IP55	Instalação Intervalo da temperatura de funcionamento entre –10 °C e +40 °C Humidade de funcionamento até 75%	Conjunto completo DoubleButton Jeweller 1× pilha CR2032 (pré-instalada) Guia rápido	
--	---	---	--

- 1 — Também é possível confirmar um alarme premindo dois ou mais dispositivos DoubleButton. Neste caso, não importa como os dispositivos foram ativados, se foi com uma pressão curta ou longa.
- 2 — Holder é o suporte para fixar o DoubleButton numa superfície. O suporte Holder é vendido separadamente.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems