



Modelos

Cor

☐ Branco

Ref:

92270-191666



Detalhes técnicos

Potência Máxima	3300 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Intensidade:	15 A
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	PVC
Color:	Branco
Dimensões:	54x24x49 mm
Altura:	54 mm
Largura:	24 mm

Comprimento:	49 mm
Peso:	0.06 kg
Temp. de Trabalho:	-10°C ~ +40°C
Wi-Fi:	IEEE 802.11 / 2.4GHz
Conectividade:	Wi-Fi
APP:	eWeLink
Compatibilidade:	Assistente Google, Amazon Alexa
Protocolo de Segurança:	WPA/WPA2
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, TÜV, FCC
Marca:	SONOFF



Descrição



contém um relé inteligente capaz de ligar ou desligar através de WiFi e de forma tradicional através de interruptores ou interruptores, qualquer lâmpada, painel, downlight e até mesmo ventiladores, radiadores ou outros aparelhos que não excedam 3.300W. Você só precisa que o Switch esteja sincronizado e conectado ao seu WiFi doméstico.

Características do Interruptor WiFi Medidor de Energia Compatível com Interruptor Convencional SONOFF Dual R3 15A

Este interruptor WiFi tem um tamanho reduzido permitindo que seja colocado em qualquer caixa de embutir universal ou teto falso. A sua instalação é muito simples, ligue a alimentação de 220V AC à entrada e ligue os interruptores ou interruptores existentes à saída em S1 e S2.

Além disso, o modelo Dual R3 tem a vantagem sobre sua contraparte Dual R3 Lite de:

- Contabilize os dados de consumo de energia, tanto historicamente quanto em tempo real.
- Proteção contra sobrecarga.
- Calibração da potência do motor do obturador.
- Monitoramento de alimentação
- Modo medidor e controle compartilhado.
- Motor e modo programado.
- Controle remoto do aplicativo.
- Programação.

Instruções para emparelhar com o aplicativo eWeLink:

1. Baixe o aplicativo “eWeLink” na APP Store para iOS ou Google Play para Android.
2. Pressione o botão por 5 segundos até que o indicador LED pisque rapidamente. Escolha o modo de emparelhamento certo
3. O dispositivo será pesquisado e conectado automaticamente.
4. Digite o ID e a senha da sua rede Wi-Fi doméstica.

Instruções de status do WiFi LED:

Se piscar um longo e dois curtos - modo de emparelhamento Bluetooth

Está sempre ligado - Conectado corretamente

Pisca rapidamente - Modo de emparelhamento suportado

Pisca rapidamente uma vez - Não é possível encontrar um roteador

Pisca rapidamente duas vezes - Conectado ao roteador com sucesso, mas não conectado ao servidor

Pisque rapidamente três vezes - Atualizar

Aplicações do Interruptor WiFi Medidor de Energia Compatível com Interruptor Convencional SONOFF Dual R3 15A

É a solução ideal para automatizar, agilizar e controlar as luzes elétricas ou os receptores da sua casa, pois permite ligar e desligar remotamente as luzes ou dispositivos elétricos a ela ligados. Totalmente compatível com Amazon Alexa e Google Home.

Você poderá criar um grupo com as luzes que possui em uma sala e gerenciar seus dispositivos com mais eficiência conectando ou desligando todos com um toque ou até mesmo por voz, graças aos dispositivos Amazon Alexa ou Google Home. O controle do dispositivo será feito através do aplicativo eWeLink.

O APP está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. Ele pode ser baixado na App Store e no Google Play, respectivamente.



Fotos adicionais

