

O GYSFLASH 101.24 CNT FV é um carregador CONNECTED alta potência 100 A com tecnologia inverter. Permite manter uma bateria de chumbo ou de lítio (lítio-ion « standard » + ferro-lítio fosfato) de 6V, 12 V e 24V a uma tensão perfeitamente estabilizada durante as fases de diagnóstico. Também garante uma ótima qualidade de carga para a manutenção dos veículos mais avançados. A sua conectividade USB torna-o 100% personalizável.

4 MODOS DE USO

- Carga:** para baterias 6, 12 ou 24 V de chumbo ou de lítio de 5 a 1200 Ah.
- Diagnóstico:** suporta até 100 A para baterias de 12 V ou 24 V em veículos em fase de diagnóstico, em oficinas de manutenção.
- Showroom:** garante à bateria a compensação de corrente durante o uso dos acessórios elétricos de um veículo de demonstração. Ele também gerencia o carregamento ótimo da bateria.
- Testador:** Permite verificar o estado da bateria, avaliar o sistema de arranque (arrancador + bateria) e o estado do alternador do veículo.



100% CONECTADO

- Adicionar, remover ou editar modos e perfis de carga via USB.
- Importar arquivos de configuração predefinidos adaptados a diferentes atividades
- Recupere o histórico de carga e os dados em um pendrive USB e use-os em uma planilha.
- Ligue módulos adicionais (impressora, leitor de códigos de barras, etc.) através da sua tomada de módulo dedicada (SMC: Smart Module Connector).



Fornecido com cabos (5 m - 25 mm²)

CARGA AUTOMÁTICA

- Prolonga a vida e desempenho de baterias de chumbo (gel, AGM, líquido, cálcio, etc.) e de lítio (lítio-íon «standard» + íon lítio-ferro-fosfato).
- Curva de carga específica em 8 passos (bateria de chumbo) ou 9 passos (bateria lítio-ferro fosfato) sem supervisão.
- Recupera as baterias profundamente descarregadas >2 V (SOS Recovery automático).

TECNOLOGIAS & FUNÇÕES AVANÇADAS

- FV** Flexible Voltage, o carregador funciona com uma tensão de alimentação entre 85 e 265 V.
- A função «Auto-Detect» inicia automaticamente uma carga quando uma bateria é conectada ao carregador.
- Função «Auto-Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.
- Controle e calibração dos cabos.**
- Possibilidade de bloquear o modo showroom:** evita riscos de erros de manipulação, ideal para oficinas e halls de exposições.
- Até 12 curvas de carga disponíveis, incluindo o modo Easy para uma carga simplificada adequada para todas as baterias de chumbo.

ULTRA SEGUR

- Preserva a electrónica de bordo do veículo: Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- Fusível intercambiável contra erros de manipulação.
- Sensor de temperatura integrado impede o sobreaquecimento da electrónica interna.



Interface intuitiva disponível em 22 idiomas

ECONÓMICO

- Estojo resistente com amortecedores de choques e vibrações.
- Baixa altura (13 cm) para passagem do carregador por baixo de um veículo.



ACESSÓRIOS



SLM : Smart Light Module
027978



SPM : Smart Printer Module
026919



Leitor de código de barras 1D/2D
027718



Carrinho
027749

V	50 / 60 Hz	Icharge	Charge	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A 68 A 35 A 59 A	72 A 89 A 50 A 76 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A
24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A											2.5 m	