ÁUDIO E ELETRÓNICA DE CONSUMO / EQUIPAMENTOS AUXILIARES / PRÉ-AMPLIFICADORES

TC-7

PRÉ-AMPLIFICADOR ESTÉREO PARA GIRA-DISCOS



- Ligue o seu gira-discos a uma entrada de linha
- Terminal de ligação a terra

+ Info:
https://fonestar.com/TC-7

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Pré-amplificador estéreo para gira-discos com cabeça magnética. Entradas 1 phono. Saídas 1 auxiliar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Pré-amplificador estéreo para gira-discos com cabeça magnética. Terminal de ligação a terra.
ENTRADAS	1 phono, 2 x RCA 50.000 Ohm 3 mV
SAÍDAS	1 auxiliar, 2 x RCA 50.000 Ohm 1,8 V
RESPOSTA	30-20.000 Hz
INDICADORES	Indicador luminoso de ligado
ALIMENTAÇÃO	12 V CC, 0,2 A, com adaptador incluído
MEDIDAS	75 x 30 x 95 mm profundidade
PESO	0,13 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de áudio 2 x RCA



+ Info:
https://fonestar.com/TC-7