ÁUDIO E ELETRÓNICA DE CONSUMO / TRANSMISSORES E RECETORES DE ÁUDIO / SEM FIOS

BT-CONVERTER-MULTI

TRANSMISOR Y RECEPTOR DE AUDIO INALÁMBRICO 2 EN 1









- Amplie as funções do seu equipamento de som
- Ligação com 2 dispositivos em simultâneo
- Design compacto e portátil
- Grande autonomia
- Inclui cabo para recarga e cabos de áudio

+ Info:
https://fonestar.com/BT-CONVERTER-MULTI

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Transmissor e recetor de áudio sem fios 2 em 1. Ligação com 2 dispositivos em simultâneo. Autonomia até 14 h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Transmissor e recetor de áudio sem fios 2 em 1. Entrada e saída ótica de áudio digital SPDIF para ligar à TV ou equipamento de som. Entrada/saída de áudio auxiliar. Ligação com 2 dispositivos em simultâneo (auscultadores/colunas/smartphones, etc.) Seletor do modo de funcionamento: transmissor/recetor. Design compacto e portátil. Funcionamento durante o carregamento da bateria.
ENTRADAS	1 auxiliar, jack 3,5 mm estéreo (entrada/saída dependendo do modo selecionado) 1 áudio digital, toslink (SPDIF)
Saídas	1 áudio digital, toslink (SPDIF)
INDICADORES	Indicador luminoso de estado
CONTROLOS	Seletor do modo de funcionamento: transmissor/recetor Em modo recetor: controlo de reprodução play/pausa, seleção de faixa e controlo de volume
ALIMENTAÇÃO	Bateria recarregável Li-ion, 350 mAh, 3,7 V Autonomia: até 14 h* Tempo de carregamento: 2 h * Autonomia a 50% do volume. Dependendo do tipo de música e do volume, a autonomia pode diminuir.
MEDIDAS	70 x 20 x 70 mm profundidade
PESO	0,06 kg
ACESSÓRIOS	Cabo USB a micro USB para recarga Cabo de áudio jack 3,5 mm estéreo a jack 3,5 mm estéreo Cabo de áudio jack 3,5 mm estéreo fêmea a 2 RCA macho Cabo de áudio digital TOSLINK, 1 m



+ Info:
https://fonestar.com/BT-CONVERTER-MULTI