MICROFONES / SISTEMAS DE GUIA / BIDIRECIONAL

# TOUR-200T

TRANSMISSOR SEM FIOS BIDIRECIONAL PARA SISTEMAS DE GUIA




- Tamanho reduzido, design leve e resistente
- Transmissão ponto-multiponto e bidirecional, selecionável
- Ecrã LCD
- Alcance 100 m
- Bateria recarregável de grande autonomia

+ Info:
https://fonestar.com/TOUR-200T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Educação

## DESCRIÇÃO:

Sistema de guia bidirecional. Transmissor sem fios. Alcance de 100 m.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Transmissor sem fios bidirecional.<br>Pode receber o áudio vindo de qualquer recetor, apenas um de cada vez, o qual também será ouvido em todos os recetores.<br>Controlo da transmissão bidirecional.<br>Tamanho reduzido, design leve e resistente.<br>Transmissão a quantos recetores TOUR-200R sejam necessários no mesmo canal.<br>18 canais, modulação GFSK mono.<br>Podem funcionar até 4 canais de forma simultânea.<br>Atraso de 35 ms.<br>Alcance de 100 m.<br>Bateria interna recarregável, até 17 horas de funcionamento.<br>Utilização simples e intuitiva.<br>Ecrã LCD, apresenta o canal escolhido, nível de bateria e volume.<br>Função desativação automática. |
| FREQUÊNCIA | 863 - 865 MHz modulação GFSK, 18 canais<br>Potência RF: 10 mW |
| RESPOSTA | 20-3.000 Hz |
| CONTROLOS | Interruptor de comunicação bidirecional.<br>Interruptor on/off e mute.<br>Seleção de canal e controlo de volume. |
| ENTRADAS | Micro com microfone de lapela e auricular incluídos, jack 3,5 mm<br>Linha, jack 3,5 mm integrado no microfone de lapela |
| ALIMENTAÇÃO | Bateria recarregável Li-polymer, 3,7 V 1300 mAh, micro USB B<br>Tempo de recarga: 7 h<br>Autonomia: 17 h |
| COR | Branco |
| MEDIDAS | 40 x 82,6 x 12 mm de profundidade |
| ACESSÓRIOS | Auricular com microfone<br>Fita para pendurar |



+ Info:
https://fonestar.com/TOUR-200T

| | |
|---|---|
| OPCIONAL | TOUR-HEADSET: Auricular com microfone<br>TOURC-12: carregador portátil em mala de 12 recetores<br>TOURC-305: carregador portátil em mala de 35 recetores<br>TOURKS-1: sincronizador de recetores |

+ Info:
https://fonestar.com/TOUR-200T