

TOUR-2R

TRANSMISSOR SEM FIOS BIDIRECIONAL PARA SISTEMA DE GUIA



DESCRIÇÃO:

Pode funcionar com qualquer recetor, apenas um de cada vez, o qual será ouvido em todos os recetores e transmissor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/TOUR-2R>

CARACTERÍSTICAS	Recetor sem fios bidirecional. Se o transmissor habilitar a função bidirecional, os recetores podem transmitir, apenas um de cada vez, sendo recebido no transmissor e em todos os recetores. Microfone incorporado e botão PTT. Tamanho reduzido, design leve e resistente. 16 canais, modulação GFSK mono. Podem funcionar até 4 canais de forma simultânea. Alcance de 50 m. Bateria interna recarregável, até 20 horas de funcionamento. Utilização simples e intuitiva. Ecrã LCD, apresenta o canal escolhido, nível de bateria e volume. Função de desligar automática.
RESPOSTA	20-5.000 Hz
CONTROLOS	Botão PTT. Interruptor on/off. Seleção de canal e controlo de volume.
SÁIDAS	Auricular, jack 3,5 mm.
ALIMENTAÇÃO	Bateria recarregável Li-ion, 3,7 V 600 mAh, micro USB B Tempo de recarga: 6 h
COR	Azul
MEDIDAS	40 x 88 x 12 mm profundidade
ACESSÓRIOS	Auricular Fita para pendurar
OPCIONAL	TOURC-12: carregador portátil em mala de 12 recetores TOURC-35: carregador portátil em mala de 35 recetores TOURKS: sincronizador de recetores



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/TOUR-2R>