



Modelos

Cor

☐ Branco

Ref:

105441-215007



Detalhes técnicos

Potência Máxima	3500 W
Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	100-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Intensidade da Corrente	16 A
Regulável	Não
Uso	Interior
Proteção IP	IP20
Material	Pc, ABS
Instalação	Encastrada
Altura	42.6 mm

Largura	42.6 mm
Comprimento	20 mm
Funciona com bateria	Não
Wi-Fi	Sim
Conectividade	Wi-Fi
APP	Tuya Smart
Certificados	RoHS, CE
Garantia	3 Anos
Contém bateria	Não
Cor	Branco



Descrição

Com o **Mini Interruptor WiFi Compatível com Interruptor Convencional** você pode transformar interruptores e tomadas tradicionais em dispositivos inteligentes. Através deste Switch e do app **TUYA** você pode criar uma infinidade de “cenários” programáveis para transformar sua casa ou empresa em um espaço inteligente. Uma aplicação possível seria usá-lo como um **timer para suas luzes**, evitando assim ter os velhos e incômodos timers analógicos.

O **Mini Interruptor WiFi** é um módulo que contém um relé inteligente **capaz de ligar ou desligar qualquer lâmpada, painel, downlight e até ventiladores, radiadores ou outros dispositivos que não ultrapassem 3500W via WiFi**. Você só precisa que o Interruptor esteja sincronizado e conectado ao seu WiFi doméstico.

Características do Mini Interruptor Compatível com Interruptor Convencional

O **interruptor tem um tamanho reduzido que permite a sua colocação em qualquer caixa de encastrar universal ou tecto falso**. Sua instalação é muito simples, conecte a fonte de alimentação 220V AC na entrada e a carga a ser controlada na saída.

Para conectar o dispositivo à nossa rede WiFi pela primeira vez, conecte a fonte de alimentação **220V AC** à entrada e pressione o botão traseiro por 5 segundos para que o dispositivo entre no modo de emparelhamento.

Aplicações do Mini Interruptor WiFi Compatível com Interruptor Convencional

É a solução ideal para automatizar, agilizar e controlar a iluminação ou receptores elétricos da sua casa, uma vez que permite ligar e desligar remotamente a iluminação ou os aparelhos elétricos a ela ligados. Totalmente compatível com **Amazon Alexa** e **Google Home**. **Você pode criar um grupo com as luminárias que possui em uma sala e gerenciar seus dispositivos com mais eficiência, ligando ou desligando todos com um toque ou até mesmo por voz, graças aos dispositivos Amazon Alexa ou Google Home.**

O controle do aparelho será feito através do aplicativo **TUYA**. O APP está disponível para os sistemas operacionais **iOS e Android**. Isso pode ser baixado na App Store e no Google Play, respectivamente.

Torne a sua casa inteligente graças aos produtos Smart WiFi que pode encontrar no nosso site.



Fotos adicionais

