

FCM-900-MC4

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA



DESCRIÇÃO:

Microfones de cabeça mãos livres para equipamentos sem fios ou entradas de microfone de condensador electret. Design elegante e discreto (em bege) em aço inoxidável flexível e facilmente moldável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Cápsula de condensador electret unidirecional miniatura de alta qualidade e baixa realimentação.
Para equipamentos sem fios ou entradas de microfone de condensador electret.
Bege. Ajustável.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-900-MC4>

RESPOSTA	70-16.000 Hz
SENSIBILIDADE	-47 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	1.400 Ohm
ALIMENTAÇÃO	1 a 10 V CC
CABO	1 m
MATERIAL	Aço inoxidável, flexível e facilmente moldável
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos
COMPATIBILIDADE	FCM-900, jack 3,5 mm mono 90° para mods. MSH-209, MSH-135, MSHT-45P FCM-900-MC3, Mini XLR para mods. AKG e Gemini FCM-900-MC4, Mini XLR 4 pinos para mod. MSH-236 FCM-900-MC4S, Mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-900-MC4>