

MIX-4LIVE

MISTURADOR ESTÚDIO



Descrição:

Misturador estéreo de 4 canais com função live streaming, cartão de áudio para PC e gravador/reprodutor Bluetooth®/USB.

Função live streaming, poderá ligar o seu smartphone ou tablet e transmitir a sua atuação em direto na sua plataforma favorita, sem precisar de mais nada.

Ligue o misturador ao seu PC como cartão de áudio. Poderá reproduzir o conteúdo de áudio do PC e gravar o áudio no PC de forma simultânea.

Gravador e reproduutor Bluetooth/USB, reproduz música ou grava atuações sem necessidade de PC.

Inclui efeitos (delay e repeat) com controlo de nível, que darão um toque extra às suas atuações. Além disso, dispõe de alimentação phantom de 48 V em canal 1 para usar microfones de condensador.

Tem um tamanho muito reduzido e portátil, perfeito para artistas ambulantes, estúdios de gravação domésticos, pequenos eventos ou festas, etc. Só precisa de alimentação de 5 V CC, 2,1 A, que pode ser proporcionada pelo adaptador, pela porta USB de um PC ou portátil, ou através de uma power bank, o que



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-4LIVE>

aumenta imenso a versatilidade e as possibilidades de uso deste misturador completo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador estéreo de 2 canais mono e 1 canal estéreo. Função live streaming, ligue o seu smartphone para transmitir em direto. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio, permite reproduzir áudio do PC e gravá-lo de forma simultânea. Receptor Bluetooth. Gravador/reprodutor USB. 2 efeitos digitais (delay e repeat).
REPRODUTOR USB	Reproduz ou grava ficheiros MP3 a partir de USB Porta USB-C para ligar a PC como cartão de áudio
ENTRADAS	2 micros/linhas balanceados, combo (XLR, 600 Ohm 5 mV RMS e jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 30 mV RMS) 1 canal estéreo linha balanceada/não balanceada, 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 auxiliar estéreo para live streaming, jack 3,5 mm TRRS, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 micro, jack 3,5 mm mono, 600 Ohm 5 mV RMS 1 USB/PC, estéreo
CONTROLOS	4 controlos por canal: ganho, equalizador de 2 bandas, volume e indicador luminoso clip Controlo de nível de efeitos Volume de auscultadores Controlo de volume independente de saída main
FUNÇÕES	Equalizador de 2 bandas por canal Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master Live streaming USB/PC
SAÍDAS	1 main estéreo balanceado/não balanceado, 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 5 V RMS 1 auxiliar estéreo para live streaming, jack 3,5 mm TRRS, 500 mV RMS 1 auscultadores estéreo, jack 3,5 mm 1 USB/PC, estéreo
PHANTOM	48 V em canal 1, selecionável 5 V em conector jack 3,5 mm de canal 1
RESPOSTA	20-20.000 Hz



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/MIX-4LIVE>

DISTORÇÃO	Harmónica: 0,05%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 68 dB
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 2,1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	175 x 55 x 190 mm de profundidade
PESO	0,6 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de áudio jack 3,5 mm TRRS macho-macho Cabo USB-A a USB-C para alimentação Adaptador de corrente USB



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-4LIVE>