

MIX-3DJ

MISTURADOR DJ

**Descrição:**

Misturador DJ compacto de 3 canais estéreo e 1 microfone, com cartão de áudio para PC e reproduutor Bluetooth®/USB.

Ligue o misturador ao seu PC como cartão de áudio, sem necessidade de drivers. Poderá reproduzir o conteúdo de áudio do PC e em simultâneo gravar o áudio no PC.

Recetor Bluetooth incorporado, reproduz a música recebida a partir de smartphones, tablets e outros dispositivos Bluetooth.

Gravador e reproduutor USB, reproduz música ou grava um evento sem necessidade de PC.

Tem um tamanho muito reduzido e portátil, perfeito para pequenos estúdios, eventos ou festas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-3DJ>

CARACTERÍSTICAS	Misturador DJ compacto de 3 canais estéreo e 1 microfone. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio, permite reproduzir áudio do PC e gravá-lo em simultâneo. Receptor Bluetooth. Gravador/reprodutor USB. Pré-escuta CUE. Indicadores luminosos de nível de saída. Talk over para redução de nível com micro (-15 dB).
REPRODUTOR USB	Formatos de reprodução: WAV e MP3. Gravação em MP3. Porta USB para ligar memórias USB ou ligação a PC como cartão de áudio. Admite memórias até 128 GB.
ENTRADAS	1 micro não balanceado, jack 6,3 mm, 1.000 Ohm 1 mV RMS 1 linha/reprodutor Bluetooth/USB/PC, 2 x RCA, 100.000 Ohm 2 linha/phono estéreo, 2 x RCA, 100.000 Ohm 160 mV RMS/50.000 Ohm 4 mV RMS
SAÍDAS	1 master estéreo, 2 x RCA, 600 Ohm 1,22 V RMS 1 auscultadores estéreo, jack 6,3 mm 8 Ohm 200 mW
FUNÇÕES	Pré-escuta CUE Indicadores luminosos de nível de saída Talk over para redução de nível com micro (-15 dB)
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: <0,04%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 80 dB
ALIMENTAÇÃO	12 V CC, 1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	235 x 55 x 135 mm de profundidade
PESO	0,7 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-3DJ>