ALTA POTÊNCIA / EQUIPAMENTOS AUXILIARES / DISTRIBUIDORES DE ÁUDIO

FDT-112

DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO



- Converte 1 entrada estéreo em 5 saídas estéreo
- Controlos independentes de volume por saída
- Seletor de modo de funcionamento: mono/estéreo
- Indicadores luminosos de nível de entrada.
- Ideal para sistemas de som, distribuidores de imprensa, etc.

+ Info:
https://fonestar.com/FDT-112

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Distribuidor de áudio. 1 entrada. 10 saídas mono ou 5 saídas estéreo. Volume por saída.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor de áudio 1 entrada mono a 10 saídas mono ou 1 entrada estéreo a 5 saídas estéreo. Indicadores luminosos de nível de entrada.
ENTRADAS	2 linhas balanceadas, combo (XLR e jack 6,3 mm estéreo) 15.000 Ohm 775 mV
SAÍDAS	10 linhas balanceadas, XLR 600 Ohm 775 mV 2 linhas balanceadas de saída de ligação, XLR 600 Ohm 775 mV
CONTROLOS	Volume por saída Seletor de modo de funcionamento: mono, estéreo Desativação de terra GND lift
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,05%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 90 dB
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 10 W máximo
MEDIDAS	483 x 44,5 x 215 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	2,6 kg



+ Info:
https://fonestar.com/FDT-112