ALTA POTÊNCIA / MISTURADORES / DJ

MIX-3DJ

MISTURADOR DJ



BLUETOOTH USB REC PC

- 3 canais estéreo e 1 microfone
- Reprodutor USB/PC/BT
- USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio

+ Info:
https://fonestar.com/MIX-3DJ

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hospitalidade



Educação



Hotéis

DESCRIÇÃO:

Misturador DJ Compacto. 3 canais estéreo. 1 micro. 1 saída estéreo. Reprodutor Bluetooth®/USB/PC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador DJ compacto de 3 canais estéreo e 1 microfone. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac, permite reproduzir áudio do PC e gravá-lo de forma simultânea. Recetor Bluetooth 4.2 Gravador/reprodutor USB. Escuta prévia CUE. Indicadores luminosos de nível de saída. Talk over para redução de nível com micro (-15 dB).
REPRODUTOR USB	Formatos de reprodução: WAV e MP3. Gravação em MP3. Porta USB para ligar memórias USB ou ligação a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac. Admite memórias até 128 GB
ENTRADAS	1 microfone não balanceado, jack 6,3 mm 1.000 Ohm 1 mV RMS 1 linha/reprodutor Bluetooth/USB/PC, 2 x RCA, 10.000 Ohm 2 linha/phono estéreo, 2 x RCA, 10.000 Ohm 160 mV RMS/50.000 Ohm 4 mV RMS
SAÍDAS	1 master estéreo, 2 x RCA, 600 Ohm 1,22 V RMS 1 auscultadores estéreo, jack 6,3 mm 8 Ohm 200 mW
FUNÇÕES	Pré-escuta CUE Indicadores luminosos de nível de saída Talk over para redução de nível com micro (-15 dB)
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: <0,04%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 80 dB
ALIMENTAÇÃO	12 V CC, 1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	235 x 55 x 135 mm de profundidade
PESO	0,7 kg



+ Info:
https://fonestar.com/MIX-3DJ