MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / ACESSÓRIOS

FCM-660-TSM

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA





- Alta sensibilidade, unidirecional
- Conetor Jack 3,5 mm mono com rosca macho para mod. SONAIR.
- Design reforçado
- Ajustável

+ Info:
https://fonestar.com/FCM-660-TSM

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Microfone de condensador electret unidirecional de cabeça. Jack 3,5 mm com rosca macho para mod. SONAIR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret unidirecional miniatura. Para microfones sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret. Cor negro. Ajustável.
RESPOSTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-48 dB ±2 dB (V/Pa)
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	110 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	>65 dB
IMPEDÂNCIA	680 Ohm
ALIMENTAÇÃO	1 a 10 V CC
CABO	1 m
MATERIAL	Aço
CONETOR	Conetor Jack 3,5 mm mono macho com rosca macho Ponta: sinal. Corpo: terra (GND)
COMPATIBILIDADE	FCM-660-TS, Jack 3,5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-660-TSM, jack 3,5 mm mono com rosca macho para mods. SONAIR. FCM-660-MC3, mini XLR 3 pinos para mods. SONAIR-PRO, AKG e Gemini FCM-660-MC4, mini XLR 4 pinos para mods. MSH-236 FCM-660-MC4S, mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos



+ Info:
https://fonestar.com/FCM-660-TSM