

FO-22S2E

DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR HDMI 1 X 2



DESCRIÇÃO:

Distribuidor HDMI (1 entrada x 2 saídas).

Distribui a mesma imagem em várias TV. Pode mostrar o mesmo conteúdo de vídeo e áudio em diferentes TV para ser visto por mais pessoas.

Adicionalmente, poderá distribuir o sinal a TV de diferente resolução, graças à função Downscaler que ajusta automaticamente o sinal de saída à resolução da TV.

Para instalações onde seja necessário ter várias TV para a audiência como: exposições, montras, salas de formação, salas de conferências, centros desportivos, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Distribuidor amplificador HDMI 2.0 1x2.

Resolução UHD 4K@60Hz.

Largura de banda 18 Gbps.

Função Downscaler em saídas (ajuste automático para a resolução de cada TV).

Proporciona saídas 4K e 1080p em simultâneo).

Gestão inteligente EDID, seleção automática ou manual.



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/FO-22S2E>

HDMI	2.0, compatível com 1.4
HDCP	2.2, compatível com 1.4
ATRASSO	0 ms
ENTRADAS	1 HDMI fêmea conector dourado
SAÍDAS	2 HDMI fêmea conectores dourados
INDICADORES	Indicador luminoso de funcionamento Indicadores luminosos de saídas
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	96 x 17 x 59 mm profundidade
PESO	0,1 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-22S2E>