

FO-39DAV

CONVERSOR DE ÁUDIO DIGITAL EM ANALÓGICO



Descrição:

Conversor de áudio digital em analógico com saída de auscultadores e controlo de volume.
Entradas para áudio digital óptico e coaxial.
Tamanho reduzido, instalação e utilização simples.

Características Técnicas:

CARACTERÍSTICAS

Conversor de áudio digital em analógico.
Saída de auscultadores.
Controlo de volume geral.
Formato PCM SPDIF estéreo.
DAC de 24 bits, 32-192 kHz.

ENTRADAS

Ótica SPDIF estéreo, toslink 32-192 kHz
Coaxial SPDIF estéreo, RCA 32-192 kHz



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-39DAV>

SAÍDAS	Áudio estéreo, 2 x RCA e jack 3,5 mm, 1 V RMS (2 dBu) Auscultadores, jack 3,5 mm 2 x 25 mW@16 Ohm, 2 x 22 mW@32 Ohm, 2'45 V RMS (10 dBu)
CONTROLOS	Seletor de entrada (Ótica/Coaxial) Ativação com controlo de volume
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 1A com adaptador incluído
MEDIDAS	87 x 31 x 89 mm profundidade
PESO	0,12 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de alimentação USB a micro USB, 1,7 m



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-39DAV>