

FCM-451B

MICROFONE DE CONDENSADOR DE MÃO UNIDIRECIONAL



DESCRIÇÃO:

Microfone condensador de mão

Otimizado para captar voz, oferece som de grande inteligibilidade e assegura uma transmissão de voz clara com um nível baixo de realimentação graças ao padrão unidirecional.

Os microfones de condensador têm maior sensibilidade de captação. Também necessitam de alimentação Phantom para funcionar. Este microfone tem duas formas de alimentação: com alimentação Phantom da entrada de um misturador ou com uma pilha AA.

Possui conector XLR para linhas balanceadas, permitindo grandes distâncias de cabo sem indução de ruídos. O design robusto e de grande qualidade proporciona fiabilidade e longa duração em aplicações gerais. Incorpora suporte de micro e cabo de 4,5 m balanceado com conectores XLR fêmea a XLR macho.

Para salas de reuniões, conferências, serviços religiosos e educativos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-451B>

CÁPSULA	Condensador eletret unidirecional
RESPOSTA	100-16.000 Hz
SENSIBILIDADE	-31 dB (V / Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	200 Ohm
INTERRUPTOR	On/off
CONETOR	XLR macho
ALIMENTAÇÃO	Phantom 44 a 52 V CC ou 1 pilha 1,5 V LR6-AA
PESO	0,12 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de micro Cabo de 4,5 m balanceado com conectores XLR fêmea a XLR macho



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-451B>