

FO-22MX88

MATRIZ HDMI 8 X 8



DESCRIÇÃO:

Matriz HDMI 8 x 8

A matriz HDMI permite enviar 8 entradas a 8 saídas de forma independente. As entradas podem ligar 8 fontes HDMI UHD 4K@60Hz, YUV 4:4:4, para as emitir de forma independente ou simultânea a 8 saídas HDMI. Todas as entradas HDMI podem ser atribuídas livremente a qualquer saída HDMI.

A função DOWN-SCALING permite transformar resoluções de 4K em Full HD 1080p.

Dispõe de extrator de áudio em formato digital coaxial e analógico estéreo, para cada uma das saídas.

É compatível com HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, ARC, CEC e dispõe de gestão inteligente de EDID.

Pode ser controlada de formas diferentes para se adaptar a todas situações, com botões no painel frontal, através de comando à distância IR, com a interface web ligada a uma rede de dados ou com o protocolo de comunicação RS-232.

Tem ainda a função de extensão do recetor do comando à distância por cabo. Para caso a matriz esteja num armário e não seja visível para o comando à distância.

Para instalações de matriz com várias fontes HDMI e até 8 TV: bares, restaurantes, centros desportivos, exposições, montras, salas de conferências, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-22MX88>

CARACTERÍSTICAS	<p>Matriz HDMI 8 x 8. Resolução UHD 4K@60Hz, YUV 4:4:4. Largura de banda 18 Gbps. Função DOWN-SCALING para transformar resoluções de 4K em Full HD 1080p. Extrator de áudio digital coaxial e analógico estéreo, para cada uma das saídas. Compatível com HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, ARC, CEC e gestão inteligente de EDID. Extensão de comando à distância. Ecrã LCD de informação de atribuição. Botões de seleção no painel frontal. Controlo remoto através de protocolo comando à distância IR. Interface web (Web GUI) por Ethernet. Protocolo de comunicação RS-232.</p>
HDMI	2.0b
HDCP	2.3, compatível com 1.4
ENTRADAS	<p>8 HDMI fêmea 1 porta RS-232, DB9 1 Ethernet, RJ-45</p>
SAÍDAS	<p>8 HDMI fêmea (comprimento do cabo em função da resolução 4K@60Hz/5m, 4K@30Hz/10m, 1080p@30Kz/15m. É recomendado usar cabo 'Premium High Speed HDMI') 8 áudio, jack 3,5 mm estéreo 8 áudio digital coaxial, 1 x RCA</p>
CONTROLOS	<p>Botões de seleção de entrada para cada saída Botão para bloquear/desbloquear os botões de controlo Botões de navegação pelo menu de configuração</p>
INDICADORES	<p>Indicador luminoso de ativação Ecrã LCD</p>
ALIMENTAÇÃO	<p>12 V CC, 5 A com adaptador incluído Consumo: 43W</p>
MEDIDAS	440 x 44,5 x 200 mm de profundidade
PESO	2,8 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-22MX88>

ACESSÓRIOS

Comando à distância IR
Cabo extensor de comando à distância com autocolante
Cabo DB9 fêmea - macho
Suportes para montagem em rack 19"
4 pés antiderrapantes
Pilha para comando à distância



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-22MX88>