MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / ACESSÓRIOS

FCM-900-MC4

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA



- Alta sensibilidade e realimentação excecionalmente baixa
- Conetor Mini XLR 4 pinos
- Cor bege
- Ajustável

+ Info:
https://fonestar.com/FCM-900-MC4

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Microfone de condensador electret unidirecional de cabeça. Mini XLR 4 pinos para mods. MSH-236.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret unidirecional miniatura de alta qualidade e baixa realimentação. Para equipamentos sem fios ou entradas de microfone de condensador electret. Bege. Ajustável.
RESPOSTA	70-16.000 Hz
SENSIBILIDADE	-47 dB ±3 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	1.400 Ohm
ALIMENTAÇÃO	1 a 10 V CC
CABO	1 m
MATERIAL	Aço inoxidável, flexível e facilmente moldável
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos
COMPATIBILIDADE	FCM-900, jack 3,5 mm mono 90º para mods. MSH-209, MSH-135, MSHT-45P FCM-900-MC3, Mini XLR para mods. AKG e Gemini FCM-900-MC4, Mini XLR 4 pinos para mod. MSH-236 FCM-900-MC4S, Mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS



+ Info:
https://fonestar.com/FCM-900-MC4