

# FCM-960

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA



## DESCRIÇÃO:

Microfone de cabeça mãos livres para equipamentos sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret. Design elegante em aço inoxidável rígido. Reclinável.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### CARACTERÍSTICAS

Cápsula de condensador electret omnidirecional miniatura.  
Para equipamentos sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret.  
Bege. Ajustável e reclinável.



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FCM-960>

|                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPOSTA        | 20-20.000 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| SENSIBILIDADE   | -44 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa)                                                                                                                                                                                                          |
| IMPEDÂNCIA      | 2.200 Ohm                                                                                                                                                                                                                         |
| ALIMENTAÇÃO     | 1 a 10 V CC                                                                                                                                                                                                                       |
| CABO            | 1 m                                                                                                                                                                                                                               |
| MATERIAL        | Aço inoxidável rígido                                                                                                                                                                                                             |
| ACESSÓRIOS      | Esponja para supressão de ruídos                                                                                                                                                                                                  |
| COMPATIBILIDADE | FCM-960, jack 3,5 mm mono 90° para mods. MSH-135, MSH-209 e MSHT-45P<br>FCM-900-MC3, Mini XLR para mods. AKG e Gemini<br>FCM-900-MC4, Mini XLR 4 pinos para mod. MSH-236<br>FCM-900-MC4S, Mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS |



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FCM-960>