

MSH-887-631

SISTEMA DE MICROFONES SEM FIOS UHF 1 CANAL



Descrição:

Microfone sem fios UHF

Oferece um som de grande inteligibilidade e garante uma transmissão de voz nítida e sem distorção, com um design compacto e de uso intuitivo e simples.

Tem 32 canais selecionáveis de 631 a 645 MHz, com função auto scan e transmissão do canal ao microfone por IR.

Tem ainda uma saída não balanceada e outra balanceada, que permite ligar com cabos longos evitando os ruídos induzidos no cabo.

Incorpora 1 microfone sem fios de mão com cápsula de condensador electret com padrão unidirecional que maximiza a captação direta da voz e minimiza os ruídos e sons indiretos.

Inclui suportes para montar 2 receptores em 1 U rack 19" e 1 cabo jack 6,3 mm mono para uma instalação rápida e simples.

Para feiras, seminários, salas de aulas, apresentações, conferências, atos religiosos, etc.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-887-631>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Receptor true diversity com microfone sem fios de mão com cápsula de condensador electret unidirecional. Função auto scan. Transmissão do canal ao microfone por IR. Antenas desmontáveis. Com vários receptores, máx. 4 - 5 microfones ao mesmo tempo. Para mais microfones, utilizar outras bandas de frequência.
FREQUÊNCIAS	631-645 MHz 32 canais
RESPOSTA	40-18.000 Hz
ENTRADAS	2 antenas, TNC fêmea, 50 Ohm
SAÍDAS	Áudio: 1 balanceada, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm 1 não balanceada, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 105 dB
MICROFONES	1 microfone sem fios de mão com cápsula de condensador electret unidirecional
POTÊNCIA	10 mW máximo
ALIMENTAÇÃO	Receptor: 12,8 V CC, 250 mA, com adaptador incluído Microfone transmissor: 2 pilhas LR6-AA. Aceita pilhas recarregáveis
MEDIDAS	Receptor: 210 x 45 x 161 mm profundidade
PESO	1,9 kg
OPCIONAL	MSC-2 e MSC-12: estações de recarga de microfones sem fios ANG-5L: suporte para montagem em rack 19"



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-887-631>

ACESSÓRIOS

Suportes para montar 2 receptores em 1 U rack 19"

Cabo jack 6,3 mm mono

Pilhas recarregáveis.



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/MSH-887-631>