

# AD-2820E

ADAPTADOR DE CORRENTE CA/CC 5 A 24 V



## DESCRÍÇÃO:

Adaptador CA/CC com voltagem selecionável (7 ajustes diferentes de voltagem) e 8 conetores intermutáveis, compatíveis com as ligações CC mais comuns.

Comutado e estabilizado, com uma alta eficiência energética e proteção contra curto-círcito, sobrecarga, temperatura e sobretensão.

Alimente os seus dispositivos da forma mais segura e eficiente.

Para alimentar equipamentos de 5 a 24 V CC, 36 W máximo e com conetores compatíveis.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/AD-2820E>

CARACTERÍSTICAS	Adaptador CA/CC. 5 a 24 V, 2.800 A, 36 W máximo. 7 ajustes de voltagem diferentes. 8 conetores intermutáveis, compatíveis com as ligações CC mais comuns. Conetores em ângulo 90°.
SAÍDAS	Seleção manual 5 V (2,8 A), 6 V (2,8 A), 9 V (2,5 A), 12 V (2,2 A), 15 V (2 A), 18 V (1,7 A), 24 V (1,5 A)
PROTEÇÕES	Curto-círcuito, sobrecarga, temperatura e sobretensão
CONETORES	USB A fêmea, 5,5 x 2,5, 5 x 2,1, jack 3,5, 3,5 x 1,4, 2,35 x 0,7, 4 x 1,7 (pino plano), 4,75 x 1,7 mm (pino plano)
INDICADORES	Indicador luminoso de ligado
ALIMENTAÇÃO	100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,63 A
PESO	0,2 kg
ACESSÓRIOS	8 conetores intermutáveis



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/AD-2820E>