ÁUDIO E ELETRÓNICA DE CONSUMO / ADAPTADORES DE CORRENTE / APLICAÇÕES COMUNS

AD-2436

ADAPTADOR CA/CC 9 - 24 V, 2 A, 36 W



9-24 V DC, 2 A MAX. | 36 W MAX.

- Alimente os seus dispositivos da forma mais segura e eficiente
- Conetores intermutáveis para as ligações CC mais comuns. Polaridade reversível.
- Comutado e estabilizado
- Alta eficiência energética
- Proteções contra curto-circuito, sobrecarga, excesso de corrente e sobretensão

+ Info:
https://fonestar.com/AD-2436

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Adaptador CA/CC 9 - 24 V, 36 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Adaptador CA/CC para aparelhos com alimentação de 9 a 24 V e consumo máximo de 2 A, 36 W máximo. 7 ajustes de voltagem diferentes. 7 conetores intermutáveis, compatíveis com as ligações CC mais comuns. Polaridade reversível. Circuito comutado com alta eficiência energética. Baixo consumo em standby. LED indicador de ativação.
ENTRADA	100-240 V CA, 50/60 Hz, 1 A máx.
SAÍDAS	Seleção manual 9 V, 2 A, 18 W 12 V, 2 A, 24 W 13,5 V, 2 A, 27 W 15 V, 2 A, 30 W 18 V, 2 A, 36 W 20 V, 1,5 A, 30 W 24 V, 1,5 A, 36 W
CONETORES	Conetores (mm): 5,5 x 2,5 5 x 2,1 4,8 x 1,7 4 x 1,7 3,5 x 1,35 2,35 x 0,7 Jack 3,5
CONSUMO EM STANDBY	100-240 V CA, 0,1 W máximo
PROTEÇÕES	Curto-circuito, sobrecarga, excesso de corrente e sobretensão
CABO	CA: 0,5 m CC: 1,2 m



+ Info:
https://fonestar.com/AD-2436

MEDIDAS	5 x 3,5 x 11 cm de profundidade
PESO	0,21 kg

+ Info:
https://fonestar.com/AD-2436