ALTA POTÊNCIA / EQUIPAMENTOS AUXILIARES / DISTRIBUIDORES DE ÁUDIO

FDT-110F

DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO



- Converte 1 sinal mono em 10 saídas mono
- Controlos independentes de volume por saída
- Entradas e saídas balanceadas
- Ideal para sistemas de som, distribuidores de imprensa, etc.

+ Info:
https://fonestar.com/FDT-110F

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Distribuidor de áudio. 1 entrada mono. 10 saídas mono. Volume por saída.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor de áudio 1 entrada mono a 10 saídas mono frontais. Controlo de volume independente de cada saída. Especial para salas de imprensa.
ENTRADAS	1 linha balanceada, XLR 215 mV RMS 1 linha balanceada, XLR 215 mV RMS com cabo de 30 cm
SAÍDAS	10 linhas balanceadas, XLR 1 V RMS máximo
CONTROLOS	Volume por saída Indicador luminoso de ligado
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,2 %
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 95 dB
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 184 W
MEDIDAS	484 x 88 x 100 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	3,2 kg



+ Info:
https://fonestar.com/FDT-110F