

TOUR-2T

RECETOR SEM FIOS BIDIRECIONAL PARA SISTEMAS DE GUIA



DESCRIÇÃO:

Sistema de guia turístico sem fios e transmissão bidirecional ponto-multiponto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/TOUR-2T>

CARACTERÍSTICAS	<p>Transmissor sem fios bidirecional.</p> <p>Comunicação bidirecional.</p> <p>Pode receber áudio de qualquer recetor, apenas um de cada vez, o qual será ouvido também em todos os recetores.</p> <p>Controlo da transmissão bidirecional.</p> <p>Tamanho reduzido, design leve e resistente.</p> <p>Transmissão a quantos recetores TOUR-2R deseje no mesmo canal.</p> <p>16 canais, modulação GFSK mono.</p> <p>Podem funcionar até 4 canais de forma simultânea.</p> <p>Atraso de 22 ms.</p> <p>Alcance de 50 m.</p> <p>Bateria interna recarregável, até 20 horas de funcionamento.</p> <p>Utilização simples e intuitiva.</p> <p>Ecrã LCD, apresenta o canal escolhido, nível de bateria e volume.</p> <p>Função de desligar automática.</p>
RESPOSTA	<p>20-5.000 Hz</p>
CONTROLOS	<p>Interruptor de comunicação bidirecional.</p> <p>Interruptor on/off.</p> <p>Seleção de canal e controlo de volume.</p>
ENTRADAS	<p>Micro/linha com microfone de lapela e auricular incluídos, jack 3,5 mm</p>
ALIMENTAÇÃO	<p>Bateria recarregável Li-ion, 3,7 V 600 mAh, micro USB B</p> <p>Tempo de recarga: 6 h</p>
COR	<p>Branco</p>
MEDIDAS	<p>40 x 140 x 12 mm de profundidade</p>
ACESSÓRIOS	<p>Auricular com microfone</p> <p>Fita para pendurar</p>
OPCIONAL	<p>TOURC-12: carregador portátil em mala de 12 recetores</p> <p>TOURC-35: carregador portátil em mala de 35 recetores</p> <p>TOURKS: sincronizador de recetores</p>



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/TOUR-2T>