MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / ACESSÓRIOS

FCM-860

MICROFONE DE CONDENSADOR DE LAPELA



- Alta sensibilidade e realimentação excecionalmente baixa
- Conetor jack 3,5 mm mono 90º

+ Info:
https://fonestar.com/FCM-860

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Microfone de condensador electret unidirecional de lapela. Jack 3,5 mm para mods. MSH-209, MSH-135 e MSHT-45P.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Microfone profissional de lapela com clipe de fixação. Cápsula miniatura de alta qualidade e baixa realimentação. Para equipamentos sem fios FONESTAR ou entradas de microfone de condensador electret.
CÁPSULA	Condensador electret unidirecional.
RESPOSTA	100-12.000 Hz
SENSIBILIDADE	-48 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	1.300 Ohm
ALIMENTAÇÃO	1 a 10 V CC
CABO	1,5 m cabo fino e extra flexível
ACESSÓRIOS	Estojo de proteção, clipe de gravata e grelha para supressão de ruídos
COMPATIBILIDADE	FCM-860, jack 3,5 mm estéreo 90° para mods. MSH-135, MSH-209 e MSHT-45P FCM-860-MC3, Mini XLR para mods. AKG e Gemini FCM-860-MC4, Mini XLR 4 pinos para mods. MSH-236 FCM-860-MC4S, Mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS



+ Info:
https://fonestar.com/FCM-860