

MIX-6LIVE

MISTURADOR ESTÚDIO



DESCRIÇÃO:

Misturador estéreo de 6 canais com função live streaming, cartão de áudio para PC e gravador/reprodutor Bluetooth®/USB.

Função live streaming, poderá ligar o seu smartphone ou tablet e transmitir a sua atuação em direto na sua plataforma favorita, sem precisar de mais nada.

Ligue o misturador ao seu PC como cartão de áudio. Poderá reproduzir o conteúdo de áudio do PC e gravar o áudio no PC de forma simultânea.

Gravador e reprodutor Bluetooth®/USB, reproduz música ou grava atuações sem necessidade de PC.

Inclui processador de efeitos digital de 24 bits (16 efeitos) com seleção de efeitos e controlo de nível, que darão um toque extra às suas atuações.

Além disso, dispõe de alimentação phantom de 48 V, nos canais 1 e 2, para usar microfones de condensador.

Tem um tamanho muito reduzido e portátil, perfeito para artistas ambulantes, estúdios de gravação domésticos, pequenos eventos ou festas, etc. Só precisa de alimentação de 5 V CC, 2,1 A, que pode ser



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-6LIVE>

proporcionada pelo adaptador, pela porta USB de um PC ou portátil, ou através de uma power bank, o que aumenta imenso a versatilidade e as possibilidades de uso deste misturador completo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador estéreo de 4 canais mono e 1 canal estéreo. Função live streaming, ligue o seu smartphone para transmitir em direto. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio, permite reproduzir áudio do PC e gravá-lo de forma simultânea. Recetor Bluetooth. Gravador/reprodutor USB. Processador de 16 efeitos digitais.
REPRODUTOR USB	Reproduz ou grava ficheiros MP3 Porta USB-C para ligar a PC como cartão de áudio Entrada auxiliar estéreo de nível de linha
ENTRADAS	4 micros/linhas balanceados, combo (XLR, 600 Ohm 15 mV RMS e jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 200 mV RMS) 1 canal estéreo linha balanceada, 2 x jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 auxiliar estéreo, jack 3,5 mm, 47.000 Ohm 1 V RMS 1 auxiliar estéreo (live streaming), jack 3,5 mm TRRS, 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 micro, jack 3,5 mm TS, 600 Ohm 15 mV RMS 1 USB/PC, estéreo
CONTROLOS	6 controlos por canal: ganho, equalizador de 3 bandas, pan, volume e indicador luminoso clip Seleção de efeitos e nível Volume de auscultadores Controlo de volume independente de saída main e auxiliar/monitor
FUNÇÕES	Equalizador de 3 bandas por canal Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master Live streaming USB/PC
SAÍDAS	1 main estéreo balanceado/não balanceado, 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 2,5 V RMS 1 auxiliar/monitor balanceado, jack 6,3 mm, 2 V RMS 1 auxiliar estéreo (live streaming), jack 3,5 mm TRRS, 0,5 V RMS 1 auscultadores estéreo, jack 6,3 mm 1 USB/PC, estéreo
PHANTOM	48 V em canal 1 e 2, seleccionável



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-6LIVE>

RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: 0,04%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 65 dB
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 2,1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	210 x 70 x 237 mm de profundidade
PESO	1,1 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de áudio jack 3,5 mm TRRS macho-macho Cabo USB-A a USB-C para alimentação Adaptador de corrente USB



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-6LIVE>