ALTA POTÊNCIA / MISTURADORES / ESTÚDIO

MIX-4LIVE

MISTURADOR ESTÚDIO



BLUETOOTH USB REC LIVE STREAM PC

- 2 canais mono e 1 canal estéreo com controlos de volume independentes
- Recetor Bluetooth® e gravador/reprodutor USB
- USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio
- Função live streaming

+ Info:
https://fonestar.com/MIX-4LIVE

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Instalações esportivas



Educação



Hotéis

DESCRIÇÃO:

Misturador estúdio. 2 canais mono. 1 canal estéreo. 2 micros. Reprodutor/Gravador USB e recetor Bluetooth®. Função live streaming. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio. 2 efeitos digitais (delay e repeat).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador estéreo de 2 canais mono e 1 canal estéreo. Função live streaming, ligue o seu smartphone para transmitir em direto. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac, permite reproduzir áudio do PC e gravá-lo de forma simultânea. Recetor Bluetooth 4.2 Gravador/reprodutor USB. 2 efeitos digitais (delay e repeat).
REPRODUTOR USB	Reproduz ou grava ficheiros MP3 a partir de USB Porta USB-C para ligar a PC como cartão de áudio Plug and Play em Windows e Mac
ENTRADAS	2 micros/linhas balanceados, combo (XLR, 600 Ohm 5 mV RMS e jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 30 mV RMS) 1 canal estéreo linha balanceada/não balanceada, 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 auxiliar estéreo para live streaming, jack 3,5 mm TRRS, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 micro, jack 3,5 mm mono, 600 Ohm 5 mV RMS 1 USB/PC, estéreo
CONTROLOS	4 controlos por canal: ganho, equalizador de 2 bandas, volume e indicador luminoso clip Controlo de nível de efeitos Volume de auscultadores Controlo de volume independente de saída main
FUNÇÕES	Equalizador de 2 bandas por canal Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master Live streaming USB/PC
SAÍDAS	1 main estéreo balanceado/não balanceado, 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 5 V RMS 1 auxiliar estéreo para live streaming, jack 3,5 mm TRRS, 500 mV RMS 1 auscultadores estéreo, jack 3,5 mm 1 USB/PC, estéreo



+ Info:
https://fonestar.com/MIX-4LIVE

PHANTOM	48 V em canal 1, selecionável 5 V em conetor jack 3,5 mm de canal 1
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: 0,05%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 68 dB
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 2,1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	175 x 55 x 190 mm de profundidade
PESO	0,6 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de áudio jack 3,5 mm TRRS macho-macho Cabo USB-A a USB-C para alimentação Adaptador de corrente USB



+ Info:
https://fonestar.com/MIX-4LIVE