

FM 500-6 (601741000) Minitupia**(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão**

N.º de pedido 601741000

EAN 4061792243064



Imagen representativa



- Chanfradora de cantos e arestas leve e compacta, para fresar perfis com uma mão, aparar e efetuar ranhuras
- Motor potente para fresar rapidamente madeira e materiais semelhantes à madeira
- Com equipamento standard abrangente: paralela, dispositivo copiador e guia de rolos
- Ajuste da profundidade preciso e contínuo e fixação da unidade do motor através da rosca da cremalheira
- Placa de base transparente, para visibilidade máxima sobre a fresa e a peça de trabalho
- Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Altura de curso máx.	40 mm / 1.56 "
Rotações em vazio	32000 rpm
Potência nominal	500 W
Potência útil	300 W
Rotações com carga nominal	19000 rpm
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.236 "
Peso sem cabo de alimentação	1.3 kg / 2.9 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 78 3/4 "

Equipamento standard

- Guia de rolos
- Vidro de proteção
- 2 Chaves de bocas
- Paralela
- Dispositivo copiador