

Incêndio e Evacuação / Autónomos / x-sense

# SC07

## X-SENSE



## Características

---

- X-sense
- Botão de teste
- Detector combinado de monóxido de carbono e fumo fotoeléctrico autónomo
- Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V
- Alarme 85 dB a 3m
- Duração das bateria 10 anos
- Luz indicadora de detecção
- Certificados EN 14604 e EN 50291
- Ecrã LCD com medição de monóxido de carbono

## Especificações

---

<b>Marca</b>	X-Sense
<b>Tipo de detector</b>	Sensor CO electroquímico e fotoeléctrico
<b>Certificação</b>	EN 50219 e EN 14604.
<b>Sensibilidade de CO</b>	50ppm: 60-90 minutos 100ppm:10-40 minutos 300ppm:3 minutos
<b>Raio de cobertura</b>	20m <sup>2</sup>
<b>Corrente de repouso</b>	?6 µA
<b>Corrente em alarme</b>	?60mA
<b>Potência sonora</b>	?85dB a 3m
<b>Duração da bateria</b>	10 anos
<b>Bateria</b>	1x CR123A 3V
<b>Temperatura de funcionamento</b>	4.4~37.8°C
<b>Humidade de funcionamento</b>	?85% RH
<b>Dimensões</b>	146 (Ø) x 51 (Altura) mm