

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR8216A-HU

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP
- H.264/H.265/H.265+
- Resolução 4K
- Alarmes
- Áudio
- Saída HDMI 4K e VGA
- Detecção avançada de movimento em todos os canais
- 1CH com deteção de pessoas e veículos
- Espaço para 2 HDD
- Rato

Especificações

Marca	Safire Smart
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Por padrão: 16 Canais de BNC + 8 Canais IP (extra) (até 8 Mpx)
Saídas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Entradas de áudio	8 Canais RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Compressão vídeo/áudio	H.264/H.265/H.265+
Resolução display	HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 BNC × 1 : CVBS canal IP: 8MP@ 25fps / 30fps (PAL / NTSC)
Resolução de entrada BNC	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Codificação Main Stream	4K@ 8fps (PAL/NTSC) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL/NTSC);4MP/3MP@12fps/15fps (PAL/NTSC) 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/30fps (PAL/NTSC)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~ 5Mbps
Largura de banda	32 Mbps (Entrada) / 96 Mbps (Saída)
Alarmes	16 entradas / 1 saída
Funções Inteligentes	16CH Detecção inteligente de movimentos 1CH com deteção da presença de pessoas e veículos a atravessar a linha ou a intrusão numa área
Método de gravação	Eventos manuais, programados e inteligentes
Backup	USB / Rede
Armazenagem interna	2 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluído)
Comunicação	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0/ RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA / RS485
Acesso remoto	Navegador Web, Safire Smartphone App e Safire Smart VMS Software

Alimentação

DC 12 V / 4 A (Consumo sem HDD < 30 W)

Dimensões

45 (Al) x 380 (Lg) x 380 (Fd) mm