

Incêndio e Evacuação / Autónomos / x-sense

XS01-WR

X-SENSE



Características

- X-Sense
- Mini Detector de Fumo autônomo Fotoeléctrico
- Comunicação sem fios 868MHz
- Permite que vários dispositivos sejam conectados para que toquem ao mesmo tempo
- Até 24 detetores interligados
- Tamanho reduzido
- Alarme 85 dB a 3m
- Luz indicadora de detecção de fumo
- Botão de teste
- Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V
- Bateria substituível
- Duração da bateria 5 anos
- Certificado EN 14604
- Materiais de alta qualidade
- Melhoria interna da placa controladora
- Detecção mais rápida graças ao sistema de ventilação

Especificações

Marca	X-Sense
Tipo de detector	Fotoeléctrico
Comunicação sem fio	RF 868MHz
Número máximo de dispositivos ligados	24
Certificação	EN 14604
Área de cobertura	20~40m ²
Corrente de repouso	?15 uA
Corrente em alarme	?150 mA
Potência sonora	?85dB a 3m
Duração da bateria	5 anos
Bateria	1x CR123A 3.0 V (substituível)
Vida útil do detetor	10 anos
Temperatura de funcionamento	0~55°C
Humidade de funcionamento	?85% RH
Dimensões	78 (Ø) x 48 (Altura) mm