

Intrusão / Barreiras Infravermelhas

# ABI100-1086



## Caraterísticas

---

- Barreira infra vermelha de 6 feixe de luz para exterior
- Com cabo
- Detecção máxima do emissor / receptor 100 m (exterior)
- Ajuste Horizontal 180° ( $\pm 90^\circ$ )
- 2 Frequências de trabalho
- LED e buzina para instalação simples
- Alimentação 9~30 VDC

## Especificações

---

<b>Faixa de detecção</b>	100m exterior
<b>Número de feixes de luzes</b>	6
<b>Método de detecção</b>	Interrupção de 2 feixes contínuos ao mesmo tempo
<b>Sensibilidade</b>	Ajustável entre L, M H
<b>Canais de frequência</b>	2 canais diferentes através de DIP Switch
<b>Saídas de alarme</b>	1 relay NO/NC máx.. 30VDC/VAC, 0.5A)
<b>Ângulo de ajuste</b>	Horizontal 180°(±90°)
<b>Método de ajuste</b>	Através de LED e buzina
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-25°C ~ +55°C
<b>Grau de protecção</b>	IP65
<b>Alimentação</b>	9~30 VDC, 50~120 mA
<b>Dimensões</b>	108 (Al) x 4 (Lg) x 7 (Pf) cm