

Intrusão / Ajax Wireless / Acessórios

# AJ-INTERNALBATTERY-NB-72V95AH

Ajax



## Caraterísticas

- Ajax
- Bateria interna não recarregável para Hub BP
- Tensão 7.2 V
- Capacidade 95 Ah
- Conector de cabo de 2 pinos
- Utilização em interiores
- Substituição fácil

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Modelo</b>	Bateria interna NB (7.2V/95Ah)
<b>Compatibilidade</b>	AJ-HUBBP-V2, AJ-HUBBP-W/B
<b>Tipo de bateria</b>	Não recarregável 10 x ER34615 Bateria não recarregável de cloreto de lítio?tionilo
<b>Duração aproximada com Hub BP V2</b>	Hub BP V2 com versão de hardware (HB2.011.MBR.001v1) e 10 dispositivos: - Modo de poupança de bateria: 25 meses - Desempenho total: 8 meses
<b>Duração aproximada com Hub BP</b>	Hub BP com versão de hardware (HB2.009.MBR.001v4) e 10 dispositivos: - Modo de poupança de bateria: 16 meses - Desempenho total: 2 meses
<b>Tensão nominal</b>	7.2 V
<b>Capacidade</b>	95 Ah
<b>Tensão da bateria no fim da vida útil</b>	4 V
<b>Intensidade máxima de descarga</b>	700 mA
<b>Conector</b>	Molex 2139-2
<b>Temp. funcionamento</b>	-10 ° C ~ 40 ° C
<b>Humidade relativa de funcionamento</b>	Até 75%
<b>Dimensões</b>	135 (Al) x 65 (Lg) x 105 (Fd) mm
<b>Peso</b>	990 g
<b>Garantia</b>	As garantias ligadas ao consumo real do produto não são aplicáveis
<b>Precauções de utilização</b>	O Hub BP Jeweller não carrega esta bateria Utilizar a bateria apenas com dispositivos compatíveis A bateria foi concebida apenas para utilização em interiores
<b>Precauções de proteção</b>	Não recarregar a bateria Não exponha a bateria a chamas abertas, faíscas ou qualquer outra fonte de ignição Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação elétrica Não desmonte nem deforme a bateria Evitar impactos mecânicos excessivos ou vibrações